

## Đèn chiếu sáng sự cố MODEL: FS-EMS



- Chiếu sáng chỉ dẫn thoát nạn trọng nhà ở, nhà cao tầng, nhà máy, nhà xưởng, trường học, bệnh viện
- Lắp đặt trên cửa ra lối thoát hiểm, trên tường hàng lang....

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	FS-EMS
Nguồn điện	220VAC 50Hz-60Hz
Pin	Lithium 3.7V 1500MAh
Bóng đèn	Led 2 x 3W
Thời gian sáng bằng nguồn Pin	>120 Phút
Thời gian sạc đầy	12 giờ (Cắm điện 220V liên tục)

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Đèn có thể xoay góc 90° theo phương thẳng đứng và 125° theo phương ngang để điều chỉnh hướng rọi sáng.
- Đèn tự động sạc và ngắt khi đầy Pin
- Sử dụng chip led có hiệu suất cao và sử dụng bóng led tiết kiệm 60% điện năng so với loại bóng đèn khác
- Sử dụng nguồn điện cách ly chuyển đổi 220VAC 50Hz-60Hz sang 5VDC 700mA.
- Độ rọi >1lux
- Có hiển thị bóng led khi sạc và sạc đầy
- Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 7722-2-22 (tương đương IEC/EN 60598-1, IEC/EN 60598-2-22) và TCVN 8888:2021

